

## Инструкция по быстрой перенастройке типа USB интерфейса сканера CipherLab 2200.

### Активация интерфейса подключения USB-HID



Вход в режим установок



100009

Выбрать тип интерфейса USB-HID



109906

2 ш.к. слева-направо  
(US)



109904

Выбрать тип клавиатуры PCAT



109994

Подтвердить выбор типа клавиатуры



Выйти из режима установок и сохранить параметры

### Активация интерфейса подключения USB-VC (драйвера SiliconLabs)



Вход в режим установок



100008

Выбрать тип интерфейса USB-VC



Выйти из режима установок и сохранить параметры

### Активация интерфейса подключения USB-VC (CDC драйвера CipherLab)



Вход в режим установок



100010

Выбрать тип интерфейса USB-VC



Выйти из режима установок и сохранить параметры

## Активация интерфейса подключения RS232

Параметры COM порта по умолчанию: **115200 bps**, 8 bits, No parity, 1 stop bit, none Flow Control



Войти в режим конфигурирования



Отключение режима «Автодетект»



100001

Активировать интерфейс RS232



Выйти из режима установок и сохранить параметры.