

Программирование клавиатур серии “X-Keys”

1. Подключите клавиатуру X-Keys в разрыв, между Вашим компьютером и основной клавиатурой.
2. Сдвиньте программный переключатель с правой стороны в верхнюю позицию для входа в режим программирования (красный индикатор светодиода слева - должен загореться)
Примечание: когда устройство находится в режиме программирования, светодиод Зелёного цвета клавиатуры X-Keys, может медленно вспыхивать.
3. Нажмите клавишу, которую Вы хотите запрограммировать. Теперь Зелёный светодиод начнёт быстро мигать.
4. Наберите на основной клавиатуре ПК последовательность клавиш, которые Вы хотите запрограммировать для выбранной кнопки на клавиатуре X-Keys.
5. Нажмите снова кнопку на клавиатуре X-Keys, и тогда Зелёный светодиод на клавиатуре X-Keys – снова станет медленно вспыхивать.
6. Повторите шаги пунктов 3 и 4, 5 для остальных клавиш клавиатуры X-Keys.
7. Когда закончите программировать, сдвиньте программный переключатель с правой стороны в нижнюю позицию для начала работы (в окне будет видна чёрная метка).